



YLI ELECTRONIC
意林電子

電控鎖

Model:ABK-702



產品介紹

- 1.本廠生產的電控鎖採用臺灣最先進的生產工藝，生產技術。
- 2.該鎖是采用電控開啓、鑰旋、手動開鎖的功能，具有高防盜，高保險和反鎖後防止無鑰匙開鎖，以及室內卸鎖等特點。
- 3.該鎖適用于居民住宅，特別是高層住宅的公用大門、機關、學校、旅社、賓館大廈、工廠倉庫等部門，并能與電控防盜安全門配套使用。
- 4.本鎖採用防燒毀線圈，可以保證線圈在長時間通電情況下不被燒壞。如果通電而打不開門，請你檢查門的安裝情況或者送鎖去經銷商維修。
- 5.本鎖內部結構進一步改良，可有效防止在門內敲擊開鎖，進一步確保您的安全。

使用方法

- 1.用配套螺釘安裝鎖一般要求把鎖體、鎖頭、門扣殼緊固于門緣、門框上，鎖體出舌面與門扣殼入舌面間距約爲5毫米。
- 2.觀察門的重量和閉門器（若具備閉門器）的配合是否理想、若發現關門時噪聲大或不上鎖，可以用12號扳手或鉗子擰動六角螺母，反復調節負載彈簧至開閉門時鬆緊平衡爲止。
- 3.當鈎舌斜舌反裝時，內開鎖可變爲外開鎖，其安裝方法相同。
- 4.把鎖兩端引綫（如圖）接通交直流電源9-12V，功率>12W,然後按下開鎖的控制開關，祇需按下1秒鐘，鎖即自動開啓。

注意事項：

鎖芯不潤滑時，可在鎖芯內注入適量鉛筆粉末，可起到潤滑作用。嚴禁在鎖芯內注入各種油類。

截面mm ²	綫徑Φ	導綫長m
0.3	0.6	8
0.5	0.8	15
1	1.2	25
1.5	1.4	40
2.5	1.8	60

開鎖信號正 白色
開鎖信號負 白色

Lock+
Lock-

或門禁開鎖信號
樓宇對講開鎖信號

