



YLI ELECTRONIC
意林電子

門禁式防火門控制器

Model:YFC-632



產品介紹

常閉式疏散門控制器是一款適用於各類常閉式消防門門禁管制及緊急時疏散使用的裝置。

YFC控制器與門禁、電鎖、報警設備等組成控制裝置，緊急時由消防中心提供聯動信號開鎖，平時使用門禁系統作為出入口管制考勤等功能。無消防中心時，可與火警探測器形成獨立系統。

本控制器可外接門禁、電鎖、開門按鈕、聲光報警器、煙溫探測器、DC12V脈衝開門信號，DC24V報警信號等接點，同時輸出DC24V反饋信號。

功能特性

- 外形尺寸：226mm(L) × 226mm(W) × 81mm(H)
- 輸入電壓：AC220V 50Hz
- 輸出電壓：DC12V
- 輸出功率：30W
- 開鎖延時：0-30S可調
- 報警輸入：DC24V電信號或開關信號
- 反饋輸出：DC24V輸出
- 報警終端：聲光報警器或其它DC 12V報警設備
- 產品重量：2.4kg

輸出端子接線示意圖和接口定義



NC與GND端：12V斷電開門電鎖接點，可設(0—30S)延時。

NO與GND端：12V斷電開門電鎖接點，可設(0—30S)延時。

PUSH與GND端：開門按鈕輸入端，或接開關量輸出控制電鎖的門禁控制器

+12V與GND端：可接所需要DC12V供電的設備

-CONTROL+端：可輸入12V脈衝信號

BELL+和BELL-端：可接聲光報警器或其他DC12V報警設備

Y+和Y-端：可接煙感探測器

F+和F-端：輸出DC24V反饋信號

X+和X-端：DC24V報警信號或開關信號

注：X+、X-為開關信號輸入時，應將JP1的1、2短接；X+、X-為脈衝信號輸入時，應將JP1的2、3短接，JP2：蜂鳴器選擇控制端(短接有效)。